

Fernbedienung »Basic PRO« für PEWETA LED-Digitaluhren mit Stoppuhrfunktion

Mit dieser aktiven, kabelgebundenen Fernbedienung »Basic PRO« können PEWETA LED-Digitaluhren zu Stoppuhren (Stoppuhrfunktion ist Option) umgeschaltet und bedient werden. Die Verbindung kann entweder über den *PEWETA Datenbus RS485* oder über NTP erfolgen. Beide Ausführungen gewährleisten sekundensynchrone Count-up- und Count-down-Funktionen aller eingebundenen Stoppuhren. Die Adressierbarkeit aller in das System eingebundenen Einheiten ermöglicht die gleichzeitige Bedienung mehrerer Stoppuhr-Displays mit einer Fernbedienung sowie auch das Einbinden mehrerer Fernbedienungen mit Zuordnung der entsprechenden Stoppuhr-Displays. Die jeweils gewünschten Einstellungen sind vom Benutzer frei konfigurierbar und einfach anzuwenden.

Gehäuse

Robustes Kunststoffgehäuse, Tisch-/Pult-Design, Abmessung ca. 175x105 mm (LxB). 5" LCD-Touchscreen, aktive Fläche ca. 108x65 mm, zur einfachen Bedienung der Funktionen. Die Statuszeile am oberen Rand zeigt das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit sowie den Status der Verbindung zum *PEWETA Datenbus RS485* bzw. NTP.

Ausführungen

- **PEWETA Datenbus RS485**
Verbindung zur LED-Digitaluhr über *PEWETA Datenbus RS485*. Die Übertragung von Uhrzeit und Datum zur Fernbedienung sowie die Spannungsversorgung für die Fernbedienung erfolgt über die LED-Digitaluhr mit *PEWETA Datenbus RS485 „master“*. Fernbedienung(en) und LED-Digitaluhr(en) können adressiert und damit fest zugeordnet werden.
- **NTP**
Die Fernbedienung wird mit Netzwerkanschluss (RJ45) geliefert. Über NTP werden Uhrzeit und Datum eingelesen. Die Spannungsversorgung erfolgt über PoE (Power over Ethernet). Die Adressierung von Fernbedienung(en) und LED-Digitaluhr(en) erfolgt über Webbrowser. Nur in Verbindung mit LED-Digitaluhren in Ausführung „NTP-Systemuhr“ einsetzbar.




Abb. zeigt 43.548.251

Ausführung	Art.-Nr.	Preis €/Stück
Quarzeitbasis, <i>PEWETA Datenbus RS485</i>	43.548.251	1.250,-
NTP/PoE	91.548.251	1.390,-

Option	Opt.-Nr.	Aufpreis €/Stück
Sondersoftware nach Kundenwunsch Layout und (Sonder-)Funktionen gemäß Vorgabe	05.548.200	auf Anfrage


Funktionen

- **Count up**
Aufwärtszählung von „00:00:00“
- **Count down**
Eingabe eines Startwertes in Stunden, Minuten und Sekunden.
Abwärtszählung bis „00:00:00“
- **Count down to (Zielzeit)**
Eingabe einer Ziel-Uhrzeit.
Die verbleibende Zeit wird automatisch errechnet und angezeigt.
Abwärtszählung bis „00:00:00“.



Fernbedienung
für LED-
Digitaluhren

Typreihe
548



NTP
PoE